



Technische Daten Osram Slim Line  
LED R7s 78mm 6W 806lm - 827 Extra  
Warmweiß | Ersatz für 60W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238930                         |
| EAN                                     | 4058075432710                  |
| Marke                                   | Osram                          |
| Herstellernamen                         | LESLIM7860 6W/827 230V R7S FS1 |
| Menge in der Originalverpackung         | 10                             |
| Energieeffizienzklasse                  | E                              |
| Energieeffizienzklasse alt              | A++                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 15000                          |

## Technische Informationen

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Technologie         | LED                 |
| Produkttyp          | R7s LED             |
| Lampen Spannung (V) | 220-240             |
| Dimmbar             | Nicht dimmbar       |
| Sockel              | R7s                 |
| Farbcode            | 827 Extra Warmweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 2700 Extra Warmweiß |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89       |
| Helle Farbe                  | Weiß        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 134.3       |
| Sensortyp                    | Kein Sensor |

## Produktinformationen

|               |               |
|---------------|---------------|
| Ausführung    | Klar          |
| Product Serie | LED SLIM LINE |

## Masse

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Länge (mm)       | 78          |
| Durchmesser (mm) | 20          |
| Lampenform       | Doppelendig |

## Warum BudgetLight?

-  die **besten Preise**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  einfache **Retour**
-  **effiziente LEDs**